



Prasa zaciskowa FINN-POWER P20 CS

Prasa P20 CS napędzana jest silnikiem elektrycznym 1,6 kW o napięciu 12 V lub 2,2 kW o napięciu 24 V, zasilanym z akumulatora, przeznaczona w szczególności do wyposażenia samochodów serwisowych i wozów technicznych. Średnica zacisku ustawiana pokrętkiem mikrometrycznym. Wskaźnik osiągnięcia średnicy zacisku, sygnalizowany jest elektrycznie za pomocą kontrolki LED. Prasa występuje w dwóch wersjach w których głowica zaciskowa może być umieszczona po prawej lub lewej stronie. Wszystkie prasy zaciskowe FINN-POWER przystosowane są do pracy z wymiennymi zestawami szczęk (zamawianymi osobno). Na przykład dla zakresu średnic zacisku od 10 do 61 mm należy zamówić 12 kompletów szczęk standardowych od FP-20-10 do FP-20-54.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Prasa zaciskowa FINN POWER typ P20 CS 12V, lewa Indeks: FP-P20CS-12V-L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Prasa zaciskowa FINN POWER typ P20 CS 12V, prawa Indeks: FP-P20CS-12V-R	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Prasa zaciskowa FINN POWER typ P20 CS 24V, lewa Indeks: FP-P20CS-24V-L	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Prasa zaciskowa FINN POWER typ P20 CS 24V, prawa Indeks: FP-P20CS-24V-R	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie